



<div>RevPro s.r.o. Bernoláková 2, Lubica, 059 71 web: www.revpro.sk tel: +421 908 278 182</div>			<div>E01-Technická špecifikácia rozvádzača</div> <div>RD</div> <div>Realizačný projekt</div>				<div>Strana: 1</div> <div>Spracoval : Ing. Marek Wojtyczka</div> <div>Podpis: </div> <div>Revízia: 00</div> <div>Zak. č.: 19/019</div>	
P.č.	Výrobca	Označ.	Popis	Typ	MJ	Počet	Poznámka	
1	Schneider	RD	Rozvádzač RH - plastová rozvodnica, zapustená montáž, 120 modulov, 610x960x95mm(svxh)	PRA25524	ks	1		
2	Schneider	RD	Plné dvere rozvádzača RD	PRA16524	ks	1		
3	Schneider	-FA1	Istič 3p s podpaťovou spúšťou,	A9S65340, A9A26969	ks	1		
4	Schneider	-FI1	Prúdový chránič 63A, 30mA	A9Z05463	ks	1		
5	Saltek	-FV1	Prepáťová ochrana B+C	FLP B+C MAXI V/4	ks	1		
6	Schneider	-FA2	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Napájanie svetidiel miestnosť 101,vonku	
7	Schneider	-FA3	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Napájanie svetidiel miestnosť 103	
8	Schneider	-FA4	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Napájanie svetidiel miestnosť 102,vonku	
9	Schneider	-FA5	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Napájanie svetidiel miestnosť 108,109,110,111,112	
10	Schneider	-FA6	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Napájanie svetidiel miestnosť 104,105,106,107	
11	Schneider	-FA7	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Napájanie svetidiel miestnosť 114,vonku	
12	Schneider	-FA8	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Napájanie svetidiel miestnosť 115,116,117	
13	Schneider	-FA9	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Napájanie svetidiel miestnosť 201	
14	Schneider	-FA10	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Napájanie svetidiel miestnosť 202	
15	Schneider	-FA11	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Napájanie svetidiel miestnosť 203,205	
16	Schneider	-FA12	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Napájanie svetidiel miestnosť 204	
17	Schneider	-FA13	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Rezerva	
18	Schneider	-FA14	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Rezerva	
19	Schneider	-FA15	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Napájanie zásuviek miestnosť 101	
20	Schneider	-FA16	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Napájanie zásuviek miestnosť 114	
21	Schneider	-FA17	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Napájanie zásuviek miestnosť 117	
22	Schneider	-FA18	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Napájanie zásuviek miestnosť 115,116	
23	Schneider	-FA19	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Napájanie zásuviek miestnosť 102	
24	Schneider	-FA20	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Napájanie zásuviek miestnosť 102,105	
25	Schneider	-FA21	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Napájanie zásuviek miestnosť 108,109,112	
26	Schneider	-FA22	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Napájanie zásuviek miestnosť 203	
27	Schneider	-FA23	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Napájanie zásuviek miestnosť 203,204	
28	Schneider	-FA24	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Napájanie zásuviek miestnosť 205	
29	Schneider	-FA25	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Napájanie zásuviek miestnosť 202	
30	Schneider	-FA26	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Napájanie zásuviek miestnosť 202	
31	Schneider	-FA27	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Rezerva	
32	Schneider	-FA28	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Rezerva	
33	Schneider	-FA29	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Napájanie svetidiel miestnosť 101	
34	Schneider	-FA30	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Napájanie svetidiel miestnosť 201	
35	Schneider	-FA31	Istič 3p, B16A	A9F03316	ks	1	Napájanie rúry miestnosť 117	
36	Schneider	-FA32	Istič 3p, B16A	A9F03316	ks	1	Napájanie zásuvky vonku na fasáde	
37	Schneider	-FA33	Istič 1p, B2A	A9F03102	ks	1	Napájanie zvončeka miestnosť 114,201	
38	Schneider	-FA34	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Rezerva	
39	Schneider	-FA35	Istič 1p, B10A	A9F03110	ks	1	Rezerva	
40	Schneider	-FA36	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Rezerva	
41	Schneider	-FA37	Istič 1p, B16A	A9F03116	ks	1	Rezerva	